

8 Megapixel 180° Fischaugen-Netzwerk-Kugelkamera NWD6860-180

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie Kapitel 1 - 12 sowie Kapitel 19 - 23 der beiliegenden Bedienungsanleitung vollständig durch.

Die Verbindung und Einstellung der Kamera erfolgt sehr einfach über einen NVR (siehe Anleitung NVR). Für die Verbindung ohne NVR (über Browser) beachten Sie bitte die Anweisungen in den Kapiteln 13 bis 18 der allgemeinen Anleitung.

2. Ergänzende Beschreibung der Kamera

Diese 8 Megapixel 180° Netzwerk-Kugelkamera im stabilen Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage dient zur Überwachung von Objekten im Innen- oder Außenbereich.

Sie ist mit einem 2 mm Fischaugen-Objektiv ausgestattet.

Durch die Infrarotausleuchtung ist bei Dunkelheit ein Schwarzweißbild in bis zu 30 m Entfernung zu sehen. Weiße LED-Strahler für farbige Bildaufnahmen bei Dunkelheit sind über Bewegung, Timer oder App zuschaltbar.

Ein Tag/Nacht-IR-Filter vor dem Bildsensor vertieft die Farbbechtheit bei Tageslicht sowie die Infrarotempfindlichkeit bei Dunkelheit.

Die Kamera verfügt über 120 dB WDR- und Smart-KI-Funktionen, z.B. zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen. Aufgrund der spezifischen Objektform sind die KI-Funktionen nur in der Bildmitte verfügbar (nicht links oder rechts), und die Gesichtserkennung steht nicht zur Verfügung.

Eine lokale Bildspeicherung ist auf microSD-Karte möglich (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang).

Der Zugriff auf die Kamera kann über App, Client Software oder Browser erfolgen.

3. Ausstattung

- 1 Halterung/Grundplatte
- 2 Fixierungsschraube
- 3 Kameramodul
- 4 Objektiv
- 5 Weißlicht-LEDs/Infrarot-LEDs
- 6 12 V DC Anschluss Kabel
- 7 RJ45-Buchse
- 8 SD-Karten-Einschub



4. Modellspezifische technische Daten

Auflösung:	8 MP
Objektiv:	2 mm Fischaugen-Objektiv
Erfassungswinkel:	180° horizontal, 92° vertikal
Infrarotausleuchtung:	bis zu 30 m (850 nm)
Weißlicht-LEDs:	ja
Mikrofon/Lautsprecher:	ja/ja
12 V DC (Stromverbrauch):	max. 400 mA
PoE (Leistungsaufnahme):	max. 7 W
Länge Kabelpeitsche:	ca. 35 cm
Abmessungen:	Ø 116 x 98 mm
passender Anschlusskasten:	AK306
passende Halterung:	MH153 (auf AK306)



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
Änderungen vorbehalten
2024/07/24