

# WLAN-Überwachungssystem WR100 SET B2 2TB

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Netzwerkamera WR100B

**Spannungsversorgung:** 12V DC, 600mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

**Auflösung:** 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm

**Erfassungswinkel:** 76° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 30m (850nm)

**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter

**WLAN:** 2,4 und 5 GHz, 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi6) mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR105R/M bzw. WR100E/EW/M7)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 66 x 123mm

### WLAN-Videorecorder WR105R

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Anzahl unterstützter Kameras:** 16 (WR100B/D, WR120D, WR120B4/B8 oder WR120SN), davon max. 10 über WLAN

**Aufnahmeauflösung:** 8MP (bis zu 15 Bps pro Kanal)

**Ausgänge:** 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB

**Festplatte:** 2 TB vorinstalliert (bis zu 1x8 TB wird unterstützt)

**Abmessungen:** 257 x 44 x 210mm

- WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3-Megapixel-Kameras WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR105R
  - Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen für Wand- und Deckenmontage, Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet
  - Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät
  - NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 16-Kanal-Aufnahme in max. 8MP Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN)
  - Bis zu 16 Kameras WR100B/D, WR120D bzw. WR120B4/B8 können über WLAN oder LAN eingebunden werden, davon max. 10 über WLAN
  - Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (mit 2 Sekunden Voralarmaufnahme) über Pixeländerung oder Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung
  - Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
  - Backup über USB-Anschluss
  - Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
  - Inkl. **VORINSTALLIERTER 2TB FESTPLATTE**, USB-Maus, Netzgerät, zwei Warnaufklebern Videoüberwachung
- Passendes Zubehör:** Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater/Access Point WR100E/EW, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10, Anschlusskasten AK50 oder AK208 für WR100B



WR100 SET B2 2TB

Art.Nr. 26605

