

3MP WLAN-Innenkamera WR120SN

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 5 V DC (über mitgeliefertes USB-Steckernetzgerät mit 3m USB-auf-USB-C-Kabel)

Leistungsaufnahme: 3W

Auflösung: 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm, horizontaler Erfassungswinkel 64°

Schwenk-/Neigebereich: 350°/58°, 6 speicherbare Positionen

Infrarot-Ausleuchtung: bis 10m (850nm, 6 LEDs) im Innenbereich

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Speichermedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang)

Max. Speicherkapazität (in Tagen): 50 - 100 (bei 256 GB, abhängig von der Anzahl der Bewegungen und der Farbigkeit des Bildes)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

WLAN-Standard: 2,4 und 5GHz, 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi6)

ONVIF-Standard: 2.6

App-Zugriff: bis zu 3 Smartphones/Tablets gleichzeitig

Schutzart: IP20 (Innenbereich)

Gehäusefarbe: weiß ähnlich RAL 9003

Abmessungen: Ø 80 x 122mm

- 3 Megapixel WLAN-Überwachungskamera für innen mit motorisierter Schwenk-/Neigefunktion, zum Aufstellen oder zur Deckenmontage (inkl. Halterung)
- Zur flexiblen Anbringung kann das Bild um 180° gedreht und gespiegelt werden.
- Wechselsprechfunktion über Smartphone-App
- Live-Überwachung sowie Aufnahme/Wiedergabe in 3MP bei bis zu 15 Bildern/s
- Eine Aufnahme kann automatisch über die Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 10m Entfernung) gestartet werden, Video und Ton können auf eine microSD-Karte aufgenommen werden
- Automatische Push-Benachrichtigung und / oder Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung einstellbar
- Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über lokale Verbindung, WLAN (2,4 und 5 GHz) oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels)
- Für Fernzugriff und Push-Nachrichten ist die Internet-Verbindung über einen Router (nicht im Lieferumfang) über WLAN erforderlich
- > Plug and Play < - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- Live-Ansicht sowie Wiedergabe über PC-Software möglich (Browserzugriff nicht möglich)
- Kompatibel mit Recorder/Empfänger WR105R/M, WR100R/M, WR100M7

Passendes Zubehör:

SDKARTE 64GB/ 128GB/ 256GB



WR120SN

Art.Nr. 26663

